Produktblad
Monacor PA-900



Monacor PA-900
Mono PA mixer förstärkare

•1 x 120 WRMS
•Silent operation due to fanless cooling concept
•4 balanced mic/line inputs
•Mic 1 with priority circuit and automatic talkover
•Additional connection for desktop microphone via screw terminal
•1 aux input
•Speaker outputs via screw terminals
•Line output
•Insert facility for pre-amplifier
•Input and output level Controls
•2-way tone control for the output
•21 V phantom power, selectable
•Mains operation or 24 V emergency power operation
•Removable mounting brackets

Output power 120 WRMS, 160 WMAX
Mic input 1.5 mV
Aux input 300 mV
Phono input -
Speaker output 4 ohm, 70/100 V
Frequency range 50-15,000 Hz, ±3 dB
Equalizer bass ±10 dB/100 Hz
Equalizer midrange -
Equalizer treble ±10 dB/10 kHz
S/N ratio > 92 dB
THD <2 %
Power supply 230 V˜/50 Hz/300 VA,
24 V DC current /9 A

Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 482x88x275 mm, 2 RS
Weight 10 kg
Special feature
Inputs
Microphone 4 x XLR
Aux, phono 1 x RCA L/R (aux)

MO171190 Monacor PA-900 4898.75 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac COM108



Audac COM108 Mixerförstärkare, 80W, 4 ohm / 100V
Audac COM108 är en kompakt mixerförstärkare, för små till medelstora ljudsystem för tal- och bakgrundsljud. D-klass förstärkare som lämnar 80W uteffekt i antingen 100V, eller i 4ohm.

Stora och tydliga reglage på fronten: Individuell volymkontroll för mic/line, 2-bands EQ samt mastervolym. Mikrofoningången har valbar prioritet-funktion och / eller 15V phantommatning. En line-ingång med anslutning på baksidan (RCA) eller 3,5mm stereotele-ingång på fronten. COM108 har också en Priority Mute-kontakt för anslutning till exempelvis brandlarm.

Desktop-version, men kan rackmonteras i 10,5 tum rackskåp. Två stycken COM108 sida-vid-sida, får plats i ett 19 tum rack (1HE).

* Kompakt mixerförstärkare
* 80W RMS, D-klass
* 100V alt. 4 ohm
* 1 x Mic, 1 x line-in
* 3,5mm stereotele-ingång / front
* 2-bands EQ (+/-12dB)
* Priority Mute
* Kan rackmonteras (MBS310, tillbehör)

  Spänning: 230V/50Hz   Dimension: 217.5 x 43.7 x 300 mm   Vikt: 3kg   Ingångar/mik: 1 x Balanserad Euroblock plint   Ingångar/line: RCA (baksida), 3,5mm stereotele (front)   Priority Mute-kontakt   Uteffekt: 80W, 100V, 70V alt. 4 ohm   S/N: större än 90 dB   THD+N: mindre än 0.5 %   Skyddskretsar inkl. signal-limitering   Konventionell kylning   Desktop / rackmontage

ST1130740028 Audac COM108 4850 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac COM104



Audac COM104 Mixerförstärkare, 40W, 4 ohm / 100V / 70V, halvrack
Audac COM104 är en kompakt mixerförstärkare, för små till medelstora ljudsystem för tal- och bakgrundsljud. D-klass förstärkare som lämnar 40W uteffekt i antingen 100V, 70V eller i 4ohm.

Stora och tydliga reglage på fronten: Individuell volymkontroll för mic/line, 2-bands EQ samt mastervolym. Mikrofoningången har valbar prioritet-funktion och / eller 15V phantommatning. En line-ingång med anslutning på baksidan (RCA) eller 3,5mm stereotele-ingång på fronten. COM104 har också en Priority Mute-kontakt för anslutning till exempelvis brandlarm.

Desktop-version, men kan rackmonteras i ett halvrack-väggskåp. En COM104, eller två stycken COM104 sida-vid-sida, får plats i ett 19 tum rack (1HE) med MBS310 rackvinklar (tillbehör).

- Kompakt mixerförstärkare
- 40W RMS, D-klass
- 100V / 70V alt. 4 ohm
- 1 x Mic, 1 x line-in
- 3,5mm stereotele-ingång / front
- 2-bands EQ (+/-12dB)
- Priority Mute
- Monteringsdjup: 300mm
- Kan rackmonteras (MBS310, tillbehör)

<table> <tr> <td style="width:25%"> Spänning: </td> <td> 230V/50Hz </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Dimension: </td> <td> 217.5 x 43.7 x 300 mm </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Vikt: </td> <td> 3kg </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Ingångar/mik: </td> <td> 1 x Balanserad Euroblock plint </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Ingångar/line: </td> <td> RCA (baksida), 3,5mm stereotele (front) </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Priority Mute-kontakt </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Uteffekt: </td> <td> 40W (100V, 70V alt. 4 ohm, observera att endast ett av dessa alternativ får användas, ej flera samtidigt) </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> S/N: </td> <td> större än 90 dB </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> THD+N: </td> <td> mindre än 0.5 % </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Skyddskretsar inkl. signal-limitering </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Konventionell kylning </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Desktop montage </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Rackmontage: </td> <td> MBS310 (tillbehör) </td> </tr> </table>

ST1130740036 Audac COM104 3845 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac MFA208



Audac MFA208 Mixerförstärkare med SourceCon och Dante, 2x40W/4ohm eller 80W/100V
"One for all and all for one."

Denna revolutionerande klass-D förstärkare är verkligen en allt-i-ett-enhet! Den kan antingen driva stereo-system i 4 eller 8 ohm med en maximal effekt på 2 x 40 Watt, eller 100V (och 70V) med en maximal effekt på 80 Watt.

Den integrerade SourceCon™-modulplatsen möjliggör implementering av alla kompatibla mediaspelarmoduler från Audac. En fantastisk möjlighet att stoppa i en internetradio-, MP3 trigger-, eller Spotify-modul direkt i förstärkaren. En stereo-ingång tillåter anslutning för andra externa ljudkällor. En balanserad mikingång gör det möjligt att ansluta en mikrofon. Mik-ingången har också valbar phantom-matning (15V), TalkOver- samt en prioritetsfunktion för utrop (sänker bakgrundsmusiken under utrop), samt line-out.

MFA har separat 7-bands EQ för mik- respektive line-ingången med individuell volymkontroll. Utgångarna (steg + line-out) har separat 7-bands EQ, hi/lo-pass filter, aktivt delningsfilter med 12dB/24dB branthet, specifika prioritets- och TalkOver-inställningar. Line-utgången kan adresseras individuellt från mik-, line- eller instickmodul och fungerar på så sätt som en helt oberoende zon med individuell volymkontroll, frikopplad från MFAs steg-utgång.

MFA-serien kan kontrolleras med manuell väggpanel (MWX45), RS232, RS485 eller TCP/IP, vilket möjliggör integration i styrsytem. Den kan naturligtvis även kontrolleras via den fritt tillgängliga "AUDAC Touch 2"-appen som finns för både mobila enheter och Windows/iOS. MFA-serien har dessutom möjlighet att att utökas med ett Dante-kort, för att kunna ta emot och skicka ljudsignaler över ett Dante-nätverk.

Bordsmontering eller montering i rack (MBS310, tillbehör) är möjligt. Halvrack-formatet innebär att en MFA-enhet kan monteras i ett litet NPR-väggskåp (halvrack), eller två stycken sida-vid-sida i ett 19 "rack.

- D-Klass mixerförstärkare
- 2 x 40W, 4/8 ohm
- 80W / 100V
- Plats för modulspelare
- 1 x line / 1 x mik-ingång
- 1 x line-out (Passande kablage: CAB 711 / CAB712)
- Väggpanel (MWX45, tillbehör)
- RS232 / RS485 / TCP/IP
- Audac Touch2 kompatibel
- Dante-kompatibel (ANI44, tillbehör), DDM ready
- Halvrack / 19 tum montering alt. bordsmontering (MBS310, tillbehör)

<table> <tr> <td style="width:25%"> Spänning: </td> <td> 110-240V/50-60Hz </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Dimension: </td> <td> 217.5 x 43.7 x 300 mm (W x H x D) </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Vikt: </td> <td> 2.20 kg </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Ingångar/mik: </td> <td> 1 x Balanserad Euroblock plint </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Ingångar/line: </td> <td> RCA (baksida), 3,5mm stereotele (front) </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Signal / Noise </td> <td> > 90 dB </td> </tr> <tr> <td

style="width:25%"> Uteffekt: </td> <td> 2x40W@4Ω eller 80W@70/100V </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Konventionell kylning </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Rackmontage: </td> <td> MBS310 (tillbehör) </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Passande kablage/line out: </td> <td> Procab CAB711 / CAB712 </td> </tr> </table>

ST1130740044 Audac MFA208 9740 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Audac MFA216



Audac MFA216 Mixerförstärkare med SourceCon och Dante, 2x80W/4ohm eller 160W/100V
"One for all and all for one."

Denna revolutionerande klass-D förstärkare är verkligen en allt-i-ett-enhet! Den kan antingen driva stereo-system i 4 eller 8 ohm med en maximal effekt på 2 x 80 Watt, eller 100V och 70V med en maximal effekt på 160 Watt.

Den integrerade SourceCon™-modulplatsen möjliggör implementering av alla kompatibla mediaspelarmoduler från Audac. En fantastisk möjlighet att stoppa i en internetradio-, MP3-trigger-, eller Spotify-modul direkt i förstärkaren. En stereo-ingång tillåter anslutning för andra externa ljudkällor. En balanserad mikingång gör det möjligt att ansluta en mikrofon. Mik-ingången har också valbar phantom-matning (15V), TalkOver- samt en prioritetsfunktion för utrop (sänker bakgrundsmusiken under utrop), samt line-out.

MFA har separat 7-bands EQ för mik- respektive line-ingången med individuell volymkontroll. Utgångarna (steg + line-out) har separat 7-bands EQ, hi/lo-pass filter, aktivt delningsfilter med 12dB/24dB branthet, specifika prioritets- och TalkOver-inställningar. Line-utgången kan adresseras individuellt från mik-, line- eller instickmodul och fungerar på så sätt som en helt oberoende zon med individuell volymkontroll, frikopplad från MFAs steg-utgång.

MFA-serien kan kontrolleras med manuell väggpanel (MWX45), RS232, RS485 eller TCP/IP, vilket möjliggör integration i styrsytem. Den kan naturligtvis även kontrolleras via den fritt tillgängliga "AUDAC Touch 2"-appen som finns för både mobila enheter och Windows/iOS. MFA-serien har dessutom möjlighet att att utökas med ett Dante-kort, för att kunna ta emot och skicka ljudsignaler över ett Dante-nätverk.

Bordsmontering eller montering i rack (MBS310, tillbehör) är möjligt. Halvrack-formatet innebär att en MFA-enhet kan monteras i ett litet NPR-väggskåp (halvrack), eller två stycken sida-vid-sida i ett 19 "rack.

- D-Klass mixerförstärkare
- 2 x 80W, 4/8 ohm
- 160W / 100V
- Plats för modulspelare
- 1 x line / 1 x mik-ingång
- 1 x line-out (Passande kablage: CAB 711 / CAB712)

- Väggpanel (MWX45, tillbehör)
- RS232 / RS485 / TCP/IP
- Audac Touch2 kompatibel
- Dante-kompatibel (ANI44, tillbehör), DDM Ready
- Halvrack / 19 tum montering alt. bordsmontering (MBS310, tillbehör)<br class="tlid-translation translation" lang="sv" />

<table> <tr> <td style="width:25%"> Spänning: </td> <td> 110-240V/50-60Hz </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Dimension: </td> <td> 217.5 x 43.7 x 300 mm (W x H x D) </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Vikt: </td> <td> 2.20 kg </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Ingångar/mik: </td> <td> 1 x Balanserad Euroblock plint </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Ingångar/line: </td> <td> RCA (baksida), 3,5mm stereotele (front) </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Signal / Noise </td> <td> > 90 dB </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Uteffekt: </td> <td> 2x80W@4Ω eller 160W@70/100V </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Konventionell kylning </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Rackmontage: </td> <td> MBS310 (tillbehör) </td> </tr> <tr> <td style="width:25%"> Passande kablage/line out: </td> <td> Procab CAB711 / CAB712 </td> </tr> </table>

ST1130740051 Audac MFA216 11415 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager