

Produktblad MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD

MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD Trådlöst dubbelsystem med handmik + ficksändare

Mipro ACT312B är ett prisvärt trådlöst system bestående av en dubbelmottagare ACT-312B, en handmikrofon ACT-32H samt en ficksändare ACT-32T.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången).

Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång (6,3mm) i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

- * Trådlös handmik + ficksändare + dubbelmottagare
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antenn: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå

- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

 Spänning: 230V/50 Hz

Dimension: 210x180x44 mm Vikt: 0,8kg

 S/N ratio: större än 106dB (A)

Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR

Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele

 Handmikrofon: Plastchassi LCD display

 Vikt: 246 gram

Diameter: 38 mm Batteri: 2 x 1,5V AA

 Sändningseffekt: < 10mW Räckvidd: Max

100 meter Ficksändare:

Plastchassi LCD display Vikt:

95 g Batteri: 2 x 1,5V AA

Dimension: 105x21x63 mm Sändningseffekt:

< 10mW Räckvidd: max 100m

Bältesclip klädd i läder Bältesclip kan roteras

360 grader Ej kompatibel med

uppladdningsbara sändare



ST1310721152 MIPRO ACT312B/ ACT32H/ ACT32T 8AD 10515 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar