

Produktblad

MIPRO ACT312BC/ 2xACT32TC + LADDARE, 8AD

MIPRO ACT312BC/ 2xACT32TC + LADDARE, 8AD
Trådlöst dubbelsystem, 2st uppladdn. ficksändare + laddare

Mipro ACT312BC/2xACT32TC är ett prisvärt trådlöst dubbelsystem bestående av en mottagare ACT-312B samt två st uppladdningsbara ficksändare ACT-32TC, för att användas med valfri headmic eller mygga. Laddaren MP80 ingår.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången). Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc.



- * Trådlösa ficksändare (x2) + dubbelmottagare
- * 823-832MHz (8A-D) licensfri
- * Uppladdningsbar sändare
- * Laddare medföljer
- * Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
- * Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
- * Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå

- * Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm
 - Spänning: 230V/50 Hz Dimension: 210x180x44 mm Vikt: 0,8kg S/N ratio: större än 106dB (A) Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele Ficksändare: Plastchassi LCD display Vikt: 95 gram Batteri: 2 x 1,5V AA Dimension: 105x21x63 mm Sändningseffekt: < 10mW Räckvidd: Max 100 meter Bältesclip klädd i läder Bältesclip kan roteras 360 grader Inkl. laddare (MP80)

ST1310721061 MIPRO ACT312BC/ 2xACT32TC + LADDARE, 8AD 11173 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar