

Produktblad **Audac MFA216**

Audac MFA216 Mixerförstärkare med SourceCon och Dante, 2x80W/4ohm eller 160W/100V
"One for all and all for one."

Denna revolutionerande klass-D förstärkare är verkligen en allt-i-ett-enhet! Den kan antingen driva stereo-system i 4 eller 8 ohm med en maximal effekt på 2 x 80 Watt, eller 100V och 70V med en maximal effekt på 160 Watt.



Den integrerade SourceCon™-modulplatsen möjliggör implementering av alla kompatibla mediaspelarmoduler från Audac. En fantastisk möjlighet att stoppa i en internetradio-, MP3-trigger-, eller Spotify-modul direkt i förstärkaren. En stereo-ingång tillåter anslutning för andra externa ljudkällor. En balanserad mikingång gör det möjligt att ansluta en mikrofon. Mik-ingången har också valbar phantom-matning (15V), TalkOver- samt en prioritetsfunktion för utrop (sänker bakgrundsmusiken under utrop), samt line-out.

MFA har separat 7-bands EQ för mik- respektive line-ingången med individuell volymkontroll. Utgångarna (steg + line-out) har separat 7-bands EQ, hi/lo-pass filter, aktivt delningsfilter med 12dB/24dB branthet, specifika prioritets- och TalkOver-inställningar. Line-utgången kan adresseras individuellt från mik-, line- eller instickmodul och fungerar på så sätt som en helt oberoende zon med individuell volymkontroll, frikopplad från MFAs steg-utgång.

MFA-serien kan kontrolleras med manuell väggpanel (MWX45), RS232, RS485 eller TCP/IP, vilket möjliggör integration i styrsystem. Den kan naturligtvis även kontrolleras via den fritt tillgängliga "AUDAC Touch 2"-appen som finns för både mobila enheter och Windows/iOS. MFA-serien har dessutom möjlighet att utökas med ett Dante-kort, för att kunna ta emot och skicka ljudsignaler över ett Dante-nätverk.

Bordsmontering eller montering i rack (MBS310, tillbehör) är möjligt. Halvrack-formatet innebär att en MFA-enhet kan monteras i ett litet NPR-väggskåp (halvrack), eller två stycken sida-vid-sida i ett 19 "rack.

- D-Klass mixerförstärkare
- 2 x 80W, 4/8 ohm
- 160W / 100V
- Plats för modulsplare
- 1 x line / 1 x mik-ingång
- 1 x line-out (Passande kablage: CAB 711 / CAB712)
- Väggpanel (MWX45, tillbehör)
- RS232 / RS485 / TCP/IP
- Audac Touch2 kompatibel
- Dante-kompatibel (ANI44, tillbehör), DDM Ready
- Halvrack / 19 tum montering alt. bordsmontering

(MBS310, tillbehör)

lang="sv" />

Spänning:	110-240V/50-60Hz		
	Dimension:		
	217.5 x 43.7 x 300 mm (W x H x D)		
	Vikt:		
2.20 kg			
	Ingångar/mik:	1 x	
Balanserad Euroblock plint			
	Ingångar/line:	RCA	
(baksida), 3,5mm stereotele (front)			
	Signal / Noise		
> 90 dB			
	Uteffekt:		
2x80W@4Ω eller 160W@70/100V			
	Konventionell kylning		
	Rackmontage:		
MBS310 (tillbehör)			
	Passande kablage/line out:		
Procab CAB711 / CAB712			

ST1130740051 Audac MFA216 11415 kr inklusive moms

Lagerstatus: Finns i lager