

## Produktblad **Audac MTX48**

Audac MTX48 (4 zoner ut, stereo/RS232)

Audac MTX48 är en preamp/mixer med fyra oberoende utgångszoner. Varje zon har volymkontroll, två-bands EQ och möjlighet till valbar ingång.



Totalt två balanserade mik-ingångar med individuell gain, 3-bands EQ samt möjlighet till 15V phantom och prioritet. (Ch1 har dock prio över ch2).

Utöver dessa har MTX48 också fyra line-ingångar med individuell gain. Dessa sex ingångar är fritt valbara till alla zoner ut.

Dessutom kan väggpanelen MWX65 med två ljudingångar, line och mik, kopplas in, en till varje zon ut. Dock kan ljudsignalen som kopplas in via väggpanelen MWX65 endast fås ut på den zon där väggpanelen är inkopplad.

Varje kanal har dessutom en förlyssningsmöjlighet via en inbyggd monitor på fronten.

Varje utgång kan väljas individuellt mellan stereo alt mono, för lågohm- eller 100V applikationer. MTX48 är också avsedd att kunna drivas med 24V DC reservkraft om nätspänningen försvinner.

Som tillbehör finns paging-mikrofoner, två väggpaneler för kanalval/volymkontroll (MWX/45) eller kanalval/volymkontroll/display och lokal ljudingång (MWX65) som ansluts via nätverkskabel.

MTX48 kan också styras via RS232, via webben eller via iPhone & iPad (nedladdningsbar app).

OBS! För att återställa MTX48 till fabriksinställningar, tryck ner de roterande knapparna för zon 1, 2, 3 och 4 och håll dem nere i 3 - 4 sekunder.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel samt förändringar i pris och specifikation.

Spänning: 230V/50 Hz

Dimension: 483x88x335 mm (19" 2HE)

Vikt: 6,24 kg

Ingångar: 2 mik, 4 line

Ingångskontakt/mik: Balanserad XLR-hona

Ingångskontakt/line: Phono/RCA

Utgångskontakt: Phoenix skruvplint (balanserad)

Gain + EQ på varje ingång

Separat 3-bands EQ/mik

Phantommatning/mik: 15V DC

Möjlighet till prioritet/mik

Förlyssning på varje zon

**ST1100740115 Audac MTX48 14370 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar