

Produktblad AUDAC PRE116

AUDAC PRE116 Rackmixer, 19 tum med
Mik/Line/Bluetooth

Audac PRE116 en kompakt 19" mixer med totalt 6 ingångar med balanserad masterutgång. Den har två mikrofoningångar med separat gain, 3-bands EQ, phantommatning och talkover (på baksidan). Utöver dessa finns totalt fyra stereo line-ingångar (en balanserad (XLR) och tre obalanserade (RCA) med separat gainkontroll.



Nyhet för denna modell är att den har en inbyggd Bluetooth-mottagare (som mixas med baksidans line-ingång på kanal 3), och dessutom en 3,5mm-ingång på fronten (som mixas med baksidans line-ingång på kanal 4). Detta gör den till det självklara valet av mixer där man enkelt vill ansluta mobila enheter som mobiltelefoner, surfplattor och laptops - trådlöst såväl som trådbundet.

Mastervolym samt 2-bands master-EQ. Balanserad masterutgång (phoenix plint) med stereo/mono-omkopplare. Pre-116 är en idealisk mixer där det finns krav på enkelhet men ändå enastående ljudkvalitet.

PRE116 har även en "priority mute" ingång för slutning från larm eller liknande . Vid slutning tystas musikkanalerna men släpper genom prioriterade ljudkällor, så som talat larm eller nödmikrofon.

- * Gainkontroll på varje ingång
- * Phantommatning (+15V DC) på mikingångar
- * Master EQ
- * Separat 3-bands EQ för mik-ingångar
- * Stereo/mono-switch
- * Priority mute, slutande kontakt för larm eller liknande
- * Inbyggd Bluetooth-mottagare + 3.5mm ingång/front

 Spänning: 230V/50 Hz Vikt: 3,75 kg Dimension: 482x44x335 mm (19", 1HE) S/N: > 90dB Ingångar: 2 mik, 4 line, bluetooth Ingångskontakt/mik: XLR-hona Ingångskontakt/line: 1 bal.XLR, 3 obal. RCA, 1 front-3,5mm Utgångskontakt: Phoenix plint Nominell utnivå: 1 V RMS = 0 dBV Stereo/mono switch/utgång Bluetooth: V4.1, Class-2 uteffekt

ST1100740172 AUDAC PRE116 6870 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar