# Produktblad
# MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE



MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE
Trådlöst dubbelsystem, handmik, ficksändare + laddare
Mipro ACT312BC/ACT32HC/ACT32TC är ett prisvärt trådlöst dubbelsystem bestående av en dubbelmottagare ACT-312B, en uppladdningsbar handmikrofon ACT-32HC samt en uppladdningsbar ficksändare ACT-32TC. Laddaren MP80 ingår.

Systemet är avsett för det licensfria området 823-832MHz (8A-D) där inget tillstånd krävs. Både sändare och mottagare har digitaldisplay med frekvensval, batteristatus och signalstyrka (endast mottagare).

Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå (6,3mm tele-utgången). Finns också möjlighet att mixa ihop båda kanalerna på en utgång i läget "mixed". Bra när man bara har en kanal ledigt på mixer etc...

* Trådlös handmik + ficksändare + dubbelmottagare
* 823-832MHz (8A-D) licensfri
* Uppladdningsbar sändare
* Laddare medföljer
* Rackmontering: (Tillbehör FB-71)
* Frontmontering/antenner: (Tillbehör FBC-71)
* Utgången på mottagaren är switchbar mellan line- och miknivå
* Balanserad XLR alt. obal. 6,3mm

<ul> <li> Spänning: 230V/50 Hz </li> <li> Dimension: 210x180x44 mm </li> <li> Vikt: 0,8kg </li> <li> S/N ratio: större än 106dB (A) </li> <li> Utgångskontakt/balanserad: 3-polig XLR </li> <li> Utgångskontakt/obalanserad: 6,3mm tele </li> <li> </li> <li> Handmikrofon: Plastchassi </li> <li> LCD display </li> <li> Vikt: 246 gram </li> <li> Diameter: 38 mm </li> <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li> <li> Sändningseffekt: < 10mW </li> <li> Räckvidd: Max 100 meter </li> <li> </li> <li> Ficksändare: Plastchassi </li> <li> LCD display </li> <li> Vikt: 95 g </li> <li> Batteri: 2 x 1,5V AA </li> <li> Dimension: 105x21x63 mm </li> <li> Sändningseffekt: < 10mW </li> <li> Räckvidd: max 100m </li> <li> Bältesclip klädd i läder </li> <li> Bältersclip kan roteras 360 grader </li> <li> Inkl. laddare (MP80) </li>
</ul>

**ST1310721079 MIPRO ACT312BC/ ACT32HC/ ACT32TC + LADDARE 11390 kr inklusive moms**

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar