

Produktblad **AUDAC VC3102/W**

Audac VC3102/W är ett volymreglage för 100V som kan hantera en effekt på upp till 100 Watt. Volymen är justerbar med en roterbar potentiometer i 11 steg på 3 dB.

Den är utrustad med en separat ingång för mottagning av 24 V prioriterad signal. Detta innebär att när en prioritet signal uppträder, kommer volymen automatiskt att växlas till maximal nivå. Detta kan vara mycket användbart för t.ex. nödsituationer och evakueringsmeddelanden.

Tack vare sin slimmade och snygga design, kommer denna volymkontroller smälta in i alla typer av olika miljöer och interiörer. Konstruktionen är gjord av robust ABS och därför lämplig för större projekt i industribyggnader men såpass lättanvänd att den också passar för användning i hem eller butik.

Dimensionerna är 80 mm x 80 mm, och en inbyggd djup av 46 mm krävs. Anslutningarna görs på baksidan med skruvklämma.

Max spänning: 100V Max effekt: 100W

Prioritetsrelä 11 steg/3dB

Dimension: 80x80x50 mm

CC skruv till dosa: 60 mm

Inbyggnadsdjup i dosa: 46 mm

Mått i dosa LxB: 50x63 mm

Vikt: 340 gram



ST1190740322 AUDAC VC3102/W 810 kr inklusive moms

Lagerstatus: Ungefär 5 dagar